



Aufdrehen



Einstecken



Festdrehen



Hauptkabel zum Trafo



Einstecken am Trafo



Festdrehen am Trafo

Für die Verbindungen ist kein Werkzeug erforderlich. Es können sowohl Hauptkabel, Verlängerungen und Kabelverteiler kombiniert werden. Es ist nur darauf zu achten, dass die maximalen Anschlusswerte vom Hauptkabel (150 W) und Verlängerungen (120 W) nicht überschritten werden.

Ebenfalls darf die maximale Leistung der Transformatoren (21 W, 60 W bzw. 150 W je nach Ausführung) nicht überschritten werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Sicherheitsanleitung!

Terrassenmeister®

Spezialzubehör für Holzterrassen



Strahler Mondo

4 Watt, Power-LED
Abmessung: 125 x 90 mm (HxB)

Material: Edelstahl, Glas
Zuleitung: 1 m
Inkl. Erdspeiß (wahlweise zum Anschrauben bzw. mit Erdspeiß verwendbar)

Art.-Nr. 700 800 004



Erdspeiß



2x








2x

Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse:

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012



Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Lampen nicht leuchten:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus (Transformator ausstecken)
2. Wenn Produkte über eine Wasserablauföffnung verfügen, so müssen diese nach unten zeigen.
3. Wenn Sie die Produkte im Boden verankern möchten verwenden Sie dazu Edelstahlschrauben (teilweise im Lieferumfang enthalten).
4. Verbinden Sie die Stecker des Produktes mit dem Hauptkabel, Verteiler bzw. Verlängerungskabel.
5. Verbinden Sie die Kabel des Produktes mit einem Stecker des Transformators.
6. Sorgen Sie dafür, dass alle Dichtungsringe fest sitzen.
7. Stecken Sie den Stecker des Transformator in die Netzsteckdose (230 V, 50 Hz).

Gehen Sie zur Installation bzw. zum Austausch der LED-Einheit/Glasscheibe wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Lassen Sie die Lichtquelle mindestens 5 Minuten lang abkühlen.
3. Tauschen Sie die Lichtquelle aus. Beachten Sie hierbei folgende Punkte: Berühren Sie zur Vermeidung von Verbrennungen die Lichtquelle nicht mit bloßen Händen. Ersetzen Sie die Lichtquelle durch ein identisches Modell mit denselben technischen Daten. Konsultieren Sie uns hierzu bzw. entnehmen Sie die Daten auf der Verpackung des Produktes. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Teile trocken und sauber sind und die Dichtringe fest sitzen.
4. Erst jetzt wieder die Stromversorgung einschalten.

Sollten Sie noch Fragen haben konsultieren Sie uns: info@ferax.de



Abdeckung



Dichtungsring



Power LED warm white
12V 4W GU5.3

Ersatz-LED (nicht im Lieferumfang
enthalten)



Haltebügel



Inbusschlüssel

Eventueller Wechsel von LED-Einheit bzw. Glasscheibe:



Verschraubungen lösen



Abdeckung abnehmen



Glasscheibe abnehmen



LED-Leuchtmittel entnehmen (dazu mit
einem flachen Schraubenzieher seit-
lich vorsichtig abheben) und dann das
neue LED-Leuchtmittel in die beiden
Kontakte einstecken. Glasscheibe mit
Dichtungsring einlegen. Abdeckung
korrekt aufsetzen und mit Schrauben
wieder sichern.